

LES FESTI'KIT

LEA_{FR}

ILLUMINATIONS



AVANTAGES

Version sono disponible

Le raccordement esthétique et discret avec perçage \varnothing 20

Installation rapide et économique

Bouchon de protection

Produit indémontable

CARACTÉRISTIQUES

Conforme aux normes CE

Câble souple H07RNF 3 x 1,5² ou 2 x 1,5²

Clips de verrouillage ¼ de tour entre les connecteurs

COMPOSITION

- 1 connecteur femelle à fixer sur le mât, pré-câblé en H07RNF 3 x 1,5² : longueur 6 mètres
- 1 connecteur mâle pré-câblé en H07RNF 3 x 1,5² : longueur 3 mètres pour le raccordement de l'illumination temporaire
- 1 obturateur imperdable assurant la protection du connecteur femelle en l'absence de branchement de la guirlande

II

CLASSE

IP68

CE

16A
250V

DESCRIPTIF

Système fixé sur le mât destiné au raccordement des guirlandes lumineuses.

PRINCIPE DE MONTAGE

1. Effectuer un perçage \varnothing 20 mm dans le mât à la hauteur souhaitée tout en conservant un \varnothing interne utile de 45 mm pour placer le connecteur femelle.
2. Descendre le câble dans le mât
3. Positionner le connecteur cylindrique
4. Insérer jusqu'à la butée avec outil de pose en force.
5. Connexion ou Fermeture par 1/4 de tour
6. Bouchon d'étanchéité imperdable

Outil de pose fourni

UTE C 17-200

«5.2.2 Protection contre les chocs électriques

Les raccordements non fixes et les prises de courant même inaccessibles sont protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA).»

ATTENTION

Au choix du coffret en pied de candélabre pour recevoir un DDR.
Prise non démontable

